

2" & 4" LUMINAIRES MINCES SLIM2TRG-5CCT | SLIM4TRG-5CCT



AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT - L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

- Ces luminaires à DEL conviennent à une utilisation extérieure.
- Conservez-les à l'écart de toute substance corrosive et utilisez un chiffon sec pour les nettoyer.
- Avant l'installation ou l'entretien, veuillez débrancher l'alimentation électrique afin d'éviter tout électrochoc.




ATTENTION

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

- Les produits électriques peuvent provoquer des blessures mortelles ou des dommages matériels.
- En cas de doute sur l'installation ou l'utilisation de ce produit, consulter un électricien compétent.

GUIDE D'INSTALLATION

1. Assurez-vous que l'alimentation a été coupée au panneau électrique en fermant le disjoncteur ou en retirant le fusible.
2. Si vous remplacez un ancien luminaire, retirez-le et assurez-vous que le trou dans le plafond correspond au diamètre correct de la découpe. Si vous installez un nouveau luminaire DEL, découpez le diamètre correct du trou dans le plafond, comme indiqué sur la Fig.1.
3. Ouvrez la boîte de jonction et retirez les débouchures appropriées sur le panneau latéral.
4. Insérez les fils d'alimentation électrique dans la débouchure et les fixer à l'aide de presse-étoupes à câble (non fourni).
5. À l'aide des marettes fournies, connectez le fil de terre à la borne verte, le fil noir à la borne de tension et le fil blanc à la borne neutre, comme illustré à la Fig.2.
6. Placez tous les câbles et toutes les marettes dans la boîte de jonction, en veillant à ce qu'aucun ne soit coincé.
7. Sélectionnez la température de couleur (TK) souhaitée, comme indiqué sur la Fig.3.
8. Insérez la boîte de jonction dans le trou de montage.
9. Poussez les clips à ressort vers le haut et insérez la base du luminaire dans le trou de montage. Relâchez les clips et le luminaire sera tiré au ras du plafond, voir Fig.4.
10. L'installation est maintenant terminée. Rétablissez le courant et vérifiez le fonctionnement du luminaire. seen in Fig.4.



DIMENSION DU TROU DE MONTAGE

SLIM2TRG-5CCT	Ø2-7/8" (72mm)
SLIM4TRG-5CCT	Ø4-1/4" (108mm)

ORTECH se réserve le droit de modifier à tout moment, sans préavis, tout ou partie des caractéristiques, conceptions, composants et spécifications de nos produits afin de répondre aux changements du marché.